

## Preset informatie

Preset	Omschrijving	Aantal bezette adressen
0	8x Magnetische wisselaandrijving zonder eindschakelaar	8
1	16x Aan/Uit (geen effecten)	16
2	8x Tweelicht sein met fade effect	8
3	8x AHOB simulatie	8
4	2 groepen van 8x tl-verlichtingseffect	2
5	1 groep van 16x TL verlichtingseffect	1
6	8x Wissel met motoraandrijving met eindschakelaar	8
7	4x Nederlands NS sein	16
8	4x DB hoofdsein	16
9	4x DB-voorsein gekoppeld aan hoofdsein	16
10	2x Combinatie van DB-hoofdsein en voorsein	8
11	4x DB Voorsein	16
12	4x Belgisch NMBS-sein	16
13	8 x Wissel met motoraandrijving zonder eindschakelaar	8

## Adres combinaties

1	2 ..	3 ..	Preset 7	Preset 8	Preset 9	Preset 10 HP	Preset 10 VR	Preset 11	Preset 12
R	R	R	Rood	Hp0	Uit	Hp0	Uit	Vr0	Red
G	R	R	Groen	Hp1	Vr0	Hp1	Vr0	Vr1	Rood knipperend
R	G	R	Geel	Hp2	Vr0	Hp2	Vr0	Vr2	Dubbel geel
G	G	R	Groen met knipperend nummer	Sh1	Uit	Sh1	Uit	Uit	Dubbel geel knipperlicht
R	R	G	Geel met nummer	Hp1	Vr1	Hp1	Vr1	Vr0	Groen-Geel horizontaal
G	R	G	Groen knipperend	Hp2	Vr1	Hp2	Vr1	Vr1	Groen
R	G	G	Geel knipperend	Hp1	Vr2	Hp1	Vr2	Vr2	Groen knipperend
G	G	G	Geel met knipperend nummer	Hp2	Vr2	Hp2	Vr2	Uit	Groen-geel verticaal